

# Адресно-аналоговый ручной извещатель HCP-E



УП001



## Особенности

- ▶ Высокое быстродействие
- ▶ Светодиодная индикация состояния извещателя
- ▶ Многоцветный пластиковый элемент (соответствует EN54)
- ▶ Адрес устанавливается с помощью переносного программатора TCH-B100
- ▶ Скрытый или поверхностный монтаж

## Описание

HCP-E – ручной пожарный извещатель, предназначенный для работы в протоколе ESP адресно-аналогового шлейфа Ночікі.

На лицевой стороне HCP-E расположен красный светодиодный индикатор, который мигает при опросе извещателя приемно-контрольным прибором и светится непрерывно при срабатывании извещателя. Извещатель срабатывает при нажатии на пластиковый элемент на его передней панели, при этом происходит ее сдвиг вниз и появляется желтая полоса, свидетельствующая об активации извещателя. После срабатывания извещателя в протоколе ESP формируется прерывание с наивысшим приоритетом, что позволяет обеспечить максимально быструю реакцию приемно-контрольного прибора. Работоспособность извещателя постоянно проверяется приемно-контрольным прибором. Кроме того, проверка срабатывания извещателя может быть выполнена с помощью специального ключа. Для подключения HCP-E в адресный шлейф в извещателе предусмотрены две клеммные колодки.

Технические характеристики		
Коды для заказа	Извещатель	HCP-E
	Монтажная коробка	SR
	Запасной пластиковый элемент	KAC/EWS/HE
Рабочее напряжение		17 – 41 В пост. тока
Номинальное напряжение		33 В пост. тока
Ток потребления по адресному шлейфу:		
- в режиме пониженного токопотребления		90 мкА
- в дежурном режиме		212 мкА
- в режиме «Пожар»		580 мкА
- с учетом встроенных светодиодов		4,9 мА
Протокол обмена		Протокол адресного шлейфа ESP
Диапазон рабочих температур		От -10°C до + 50°C
Диапазон температур хранения		От -30°C до + 60°C
Относительная влажность воздуха		До 95% при 40° С (без конденсации)
Степень защиты		IP24
Цвет / Материал корпуса		Красный / ABS
Масса, г	без коробки	110
	с коробкой SR	161
Габаритные размеры, мм	без коробки	89 x 93 x 27,5
	с коробкой SR	89 x 93 x 59,5
Соответствие требованиям стандартов		LPCB EN54-11:2001
		ССПБ, РОСС



ООО «Сталт» - официальный дистрибьютор компании «Ночікі» в России

Россия, 197349 г Санкт-Петербург,  
ул. Ново-Никитинская, дом 20

тел: (812) 327-43-71  
факс: (812) 327-43-41

www.stalt.ru  
e-mail: sales@stalt.ru