

Адаптер для открытой электропроводки

YBD-RA



Особенности

- ▶ Совместим с большинством существующих монтажных баз для пороговых и адресно-аналоговых извещателей
- ▶ Цвет соответствует стандартным светло-бежевому и белому цветам извещателей Hochiki
- ▶ 4 подготовленных места для ввода кабелей
- ▶ Низкопрофильный – высота 16 мм

Описание

YBD-RA позволяет устанавливать извещатели с соответствующими монтажными базами на поверхность и подключать их к открытой проводке.

Адаптер имеет четыре специально подготовленных места на корпусе размером 9 мм x 8 мм, позволяющих подключать провода открытой проводки к монтажной базе извещателя.

Технические характеристики		
Коды для заказа	светло-бежевый	YBD-RA
	белый	YBD-RA (WHT)
Относительная влажность воздуха	До 95% при 40° С (без конденсации)	
Цвет / Материал корпуса	Светло-бежевый или белый / ABS	
Масса, г	27	
Диаметр, мм / Высота, мм	110 / 16	
Совместимые базы	Вся серия YBN, YBO	
Межцентровое расстояние между отверстиями для крепления адаптера к стене, мм	от 61 до 89	
Максимальный диаметр кабеля, мм ²	2,5	

